

网络ssid

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/1679075403293733.html>

范文网，为你加油喝彩！

乌拉圭紫水晶-电脑特殊符号



2023年3月18日发(作者：酸菜炒牛肉)

无线设备配置

1、经本地IP改为192.168.11.*网段，在地址栏敲入设备IP：192.168.11.*，出现登

陆框，默认用户名：admin，密码：123456。

登陆完后，进入以下界面。

2、设置网络SSID白运营包子 D。

点击主界面左侧ex红岩读书心得 press-申请书怎样写
curity按钮，出现SSIDConfiguration界面，在选项1中填入

SSID名称（例如黑水基地的设备为hsjd），选项2中点中EnableVLANID:1，NativeVLAN

选项打上勾。软后点击apply按钮提交。

3、将设备加融死了 入网络。

点击主界面左侧SECURITY按钮，再点击其下方的SSIDManager按钮，出现以下界面，

拖动滚动条到最后一个选项---SetInfrastructureSSID:，点击下拉菜单，选择刚刚设定好

的ssid，后面的选项打上对钩。然后点击apply按钮提交。

4、根与非跟设置。

点击左侧NETWORKINTERFACES按钮，然后点击其下方的Radio0-802.11G按钮，

再点击SETTINGS按钮，出现以下界面。依次做以下设置：

1) EnableRadio选项，选择Enable。

2) 在Rolein鸡蛋怎么腌制 RadioNetwork选项中，选择RootBri女人气血不足 dge,将设备设为根。

选择Non-Roo我和儿媳的恋情 tBridge，将设备设为非根。

3) DefaultRadioChannel选项，如果设备设置为根，则从下拉菜单中选择一个频点作

为根的频率；如果设备设置为非根，则在下拉菜单中选择LeastCongestedFrequency。

4) 将WorldMod十一朵玫瑰代表什么意思 eMulti-DomainOperation选项设置为Dot11d。

5) CountryCode选项，下拉菜单中选择CN（China），Idoor和Outdoor选项打钩。

6) ReceiveAntenna和TransmitAntenna选项都选择Right(Primary)。

以上设置都完成后，点中国再出发 击apply按钮提交保存。

7)更改频点设置

CarrierBusy数据越小越好。然后在DefaultRadioChanel选择刚刚最小的频点。（注意只

有基站才能扫频)

更多 实用文体 请访问 https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/93_0.html

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发